

OMNITRONIC EM-640B Entertainment Mixer

3-zone installation mixer, black

Art.n.: 10007106

GTIN: 4026397419160



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 3 zones with routing facility of all input channels as desired
- 4 input channels with gain controls, peak LED and smooth dual-rail channel faders
- 2 microphone channels with level control, 2-way equalizer, talkover and on/off button
- Prefader listening (cue) to stereo input channels and zone outputs via adjustable headphones output
- Zone outputs with level control, 3-way equalizer and 10-digit LED level meter
- Inputs: 6 x line (stereo RCA); 2 x line/phono (stereo RCA), switchable; 2 x microphone (XLR/6.3 mm jack) and headphones (6.3 mm jack)
- Outputs: 3 x master (optionally 3-pin XLR or stereo RCA)
- Operation via supplied power unit
- Rack installation, 4 U
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397419160

Peso : 4,20 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz 12V 1500 mA
Potenza totale installata:	35,00 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>65 dB
Distorsione armonica totale:	<0,03 % a 1 kHz
Controlli:	Interruttore di rete, talkover
LED di stato:	Indicatore del livello master, Peak, CUE, power, talkover; routing, ON AIR
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: line via 6 x RCA stereo Uscita: Master via 3 x RCA stereo Uscita: Master via 6 x XLR a 3 poli Uscita: Cuffie via 1 x Jack da 6,3 mm (stereo)
Canali:	Canale del microfono: 2 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ 100Hz/10kHz, Regolatore del guadagno, interruttore master di routing bus, Interruttore ON AIR, interruttore Talkover Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ 100Hz/1kHz/10kHz, Regolatore del guadagno, interruttore master di routing bus, Interruttore CUE Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line via RCA, channel control via Fader, Regolatore del guadagno, interruttore master di routing bus, Interruttore CUE Uscita master: 3 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, Interruttore sorgente Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 11 cm Altezza: 17,8 cm
Peso:	3,70 kg