

## OMNITRONIC LH-031 Amplificatore per cuffie

Amplificatore per cuffie a 4 canali, RCA e jack da 6,3 mm

Art.n.: 10355031

GTIN: 4026397448498



### Features :

- Distribuisce il segnale da 1 fonte audio a 4 cuffie
- 1 ingresso stereo (commutabile in modalità mono) tramite connettori RCA e jack (3,5 mm e 6,3 mm)
- 4 uscite per cuffie regolabili separatamente tramite prese jack da 6,3 mm
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397448498

Peso : 0,72 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V 150 mA
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,008 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 100 kOhm , non sim. Uscita: 51 Ohm

Gain:	20 dB
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: line via Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: Cuffie via 4 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Livello massimo:	Ingresso: +14 dBV
Colore:	Argento
Misure:	Larghezza: 11,3 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 5,5 cm
Peso:	0,57 kg
Peso:	0,390 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
4 x piede  
1 x Manuale d'uso