

OMNITRONIC LH-061 PRO Dual DI-Box passivo

Diffusore/Splitter DI passivo a 2 canali, nera

Art.n.: 10355061

GTIN: 4026397541762



Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 ingressi di segnale a elevata impedenza tramite due prese jack da 6,3 mm
- 2 uscite XLR a bassa impedenza
- Converte 2 segnali di linea separati e asimmetrici (ad es. lettori CD, strumenti) in 2 segnali di uscita XLR simmetrici, per il collegamento a un mixer
- Attenuazione di ingresso commutabile: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- I cavi possono essere fatti passare sotto l'alloggiamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Dispositivo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397541762

Peso : 0,66 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

| | |
|--------------------------|--|
| Intervallo di frequenza: | 15 - 30000 Hz |
| Impedenza: | Ingresso: 50 kOhm Uscita: 600 Ohm |
| Attenuazione d'ingresso: | 0 dB, -20 dB, -40 dB; commutabile |
| Controlli: | Interruttore Groundlift, Interruttore di sensibilità di ingresso |
| Collegamenti: | Ingresso: 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli |

Link: 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione
da incasso

| | |
|------------------|--|
| Livello massimo: | Uscita: +6 dBu |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 13,3 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 5,4 cm |
| Peso: | 0,61 kg |
