

## OMNITRONIC LH-125 Regolatore del volume IR

Controllo del volume stereo con telecomando IR

Art.n.: 10355125

GTIN: 4026397738452



### Features :

- Utile controllo del volume stereo per dispositivi audio analogici con livello di linea
- Volume più alto/più basso e silenziamento on/off
- Ingresso e uscita RCA stereo
- Controllabile via Telecomando IR
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397738452

Peso : 0,31 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.05 m

### Dati tecnici :

Potenza totale installata:	0,75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,2 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 47 kOhm
Attivazione:	Telecomando IR
LED di stato:	Power, Mute

Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x RCA stereo
Livello massimo:	Ingresso: +3,40 V Uscita: +3,6 V
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 9,3 cm Profondità: 7,6 cm Altezza: 2,6 cm
Peso:	0,23 kg
Alimentazione elettrica:	12V DC
Classe di protezione:	CL III
Peso:	0,151 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione:	CL II
Peso:	0,066 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x alimentatore esterno  
 1 x telecomando  
 4 x piede  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Pila