

OMNITRONIC VFM-210AP MK2 2-way Speaker active TWS

Art.n.: 11038052

Active 2-way speaker system (10") with 90 W RMS for PA and DJ applications with audio player and Bluetooth

GTIN: 4026397731644



Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm e driver a compressione da 2,5 cm
- Architettura di classe A/B: suono ottimale e prestazioni elevate con peso ridotto e dimensioni compatte
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Slot per schede SD e porta USB
- 1 ingresso combinato regolabile mic/line (XLR/Jack)
- Ingresso di linea, RCA, regolabile separatamente
- Connettore AUX da 3,5 mm
- Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Nero Metallo grille
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731644

Peso : 9,25 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.55 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 350 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 180W Nominale: 90W RMS
Intervallo di frequenza:	55 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	116 dB
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 5 con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Interruttore sorgente, Regolazione del suono, Regolatore master; audioplayer
LED di stato:	Power, clip
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via RCA stereo
Ingresso canali:	1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola 1 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Formato musicale:	MP3, WAV
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD (FAT 32)
Altoparlante:	1 x 10" Woofer con magnete in ferrite 1,5" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 34 cm Profondità: 33 cm Altezza: 55 cm
Peso:	8,25 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

- 1 x cassa compatta
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità