

OMNITRONIC FAS TWO Ricevitore radio a 2 canali 660-690MHz

Mini sistema wireless senza registrazione, modulazione digitale, elevata facilità d'uso

Art.n.: 13063450

GTIN: 4026397718560



Descrizione :

The FAS TWO is a reliable miniature 2-channel wireless microphone system with high ease of use for live stage performances, weddings, karaoke, street performers or band rehearsals. The units are ready to use on the spot without lengthy setup and feature lithium-ion batteries with an operating time of up to 5 hours.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718560

Peso : 0,22 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.04 m

Features :

- 2 banchi di canale disponibili ciascuno con 20 frequenze regolabili
- Accoppiamento rapido con la semplice pressione di un pulsante
- Il ricevitore accetta automaticamente l'impostazione della frequenza
- Latenza estremamente bassa
- Elevata immunità alle interferenze e ottima qualità del suono grazie alla trasmissione digitale
- Struttura compatta e leggera
- Diversi ricevitori possono essere combinati con 2 trasmettitori
- Frequenza di campionamento: 48 kHz
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 660 - 690 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Presentazioni e conferenze sui prodotti

batteria

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5h

Dati tecnici :

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina presente
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	60 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>92 dB
Distorsione armonica totale:	<0,8 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 660 - 690 MHz
Modulazione:	Pi/4 DQPSK
Selezione frequenza:	40 In 2 groups Frequenze scansionabili automaticamente Frequenze commutabili
Frequenza di campionamento:	48 kHz
LED di stato:	Power, Sorgente del canale
Collegamenti:	Uscita: mic/line via 1 x Jack da 3,5 mm (mono)
Canali:	Canale del microfono: 2 x Mono
Livello massimo:	Uscita: mic/line -1,90 dBu, non sim.
Colore:	Nero
Peso:	0,14 kg
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 3,6 cm Altezza: 2,2 cm
Peso:	0,05 kg
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 800 mAh, 3,96 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5h

Contenuto della confezione:

- 1 x ricevitore
- 1 x adattatore
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità