

## OMNITRONIC FAS Trasmittitore tascabile 660-690MHz

Mini trasmettitore tascabile per il ricevitore FAS-TWO

Art.n.: 13063454

GTIN: 4026397718584



### Features :

- Elevata immunità alle interferenze e ottima qualità del suono grazie alla trasmissione digitale
- Latenza estremamente bassa
- Accoppiamento rapido con la semplice pressione di un pulsante
- Il ricevitore accetta automaticamente l'impostazione della frequenza
- 2 canali di canale disponibili ciascuno con 20 frequenze regolabili
- Struttura compatta e leggera
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5h
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 660 - 690 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Wide range of microphones available for numerous applications

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397718584

Peso : 0,10 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.04 m

### Dati tecnici :

Tipo:	Trasmittitore tascabile
Alimentazione elettrica:	5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso Pila/Batteria ricaricabile montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 600 mAh, 2,2 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5h
Numero di canali:	1

Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 660 - 690 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	Pi/4 DQPSK
Selezione frequenza:	40 In 2 groups Frequenze scansionabili automaticamente Frequenze commutabili
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Livello massimo:	Ingresso: Mono -1,5 dBu, non sim.
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 21 cm Larghezza: 3,05 cm Altezza: 2,9 cm
Peso:	0,034 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Trasmettitore  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità