

OMNITRONIC WMR-2M UHF Receiver, mono

Wireless mono audio transmission system, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Art.n.: 13072228

GTIN: 4026397665345



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
- For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
- Compatible with wireless modules and microphones of the MOM and DAD series
- 16 channels selectable
- Audio line output and earphone connection via 3.5 mm jack
- Supports operation and simultaneous charging
- Robust metal fixing clip
- WM-2M camera tripod optional
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Portata fino a 50m
- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x cavi jack, 1 x Cavo USB, 1 x adattatore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397665345

Peso : 0,21 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Trasmissione audio

Alimentazione elettrica: 3V DC

O
5V DC

Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Massima:	Fino a 50m
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Sistema parallelo:	Massima 4 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Onda pilota:	32,768 kHz
Controlli:	, Selettore di frequenza, Regolatore volume
LED di stato:	Power, Segnale
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 0,75 V Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 1 V
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,7 cm Profondità: 3,0 cm Altezza: 11,2 cm
Peso:	0,13 kg
Ricevitore	
Peso:	0,08 kg