

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Radiomicrofono 865MHz

Microfono di ricambio per WAMS-10BT2 MK2

Art.n.: 13107018

GTIN: 4026397706222



Features :

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 60m
Deviazione della portante:	865 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 24 cm Diametro: Ø 4,6 cm
Peso:	0,17 kg

Logistica

EAN / GTIN: 4026397706222

Peso : 0,18 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.04 m

Altezza : 0.04 m

Contenuto della confezione:

1 x microfono