

## EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 1 black + Soft Bag + Charger

4 proiettori piatti con LED RGBW 15 W, soft bag e alimentatore di carica

Art.n.: 20000445

GTIN:



### Features :

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

#### Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- <p>EUROLITE SB-14 Soft bag

### Logistica

- <h2 class="featureSatz">Pratica soft bag nera, suddivisa in 4 parti, per 4 Flat Light AKKU</h2>With 2 Tasche esterne
- With 4 Materie
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- <p>EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light
- <h2 class="featureSatz">Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3</h2>

## Dati tecnici :

Peso: 7,51 kg

### EUROLITE AKKU Flat Light 1 bl

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,67 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **EUROLITE SB-14 Soft bag**

Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Misure:	Larghezza: 28 cm Profondità: 22 cm Altezza: 18 cm
Peso:	0,34 kg

### **EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x connettore cavo (F)
Peso:	0,49 kg

### **Contenuto della confezione:**

#### **4 x EUROLITE AKKU Flat Light 1 bl**

- 1 x telecomando
- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno

#### **1 x EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light**

- 1 x caricabatterie
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi adattatori