

EUROLITE FX Shot Control 4

4-channel control system for confetti, streamer & CO2 effects devices

Art.n.: 51707820

GTIN: 4026397751178



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The 4-channel control system FX SHOT 4 is ideal for triggering a wide range of special effects devices, including confetti and streamer launchers and CO2 effects. The device has a key switch with status indicator and red trigger switches. Additional safety switches in the channels prevent accidental triggering. The FX SHOT 4 provides P-Con terminals for all connections.

Features :

- 4 separate channels with red trigger switch and safety switch
- Custodia per mixer
- Controllabile via plug and play
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	< 1 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x P-Con (grigio), versione da incasso protetto

Logistica

EAN / GTIN: 4026397751178

Peso : 3,40 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.17 m

Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 8 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, F 2 A fusibile sostituibile
Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero opaco
Collegamenti:	Uscita: 4 x
Materiale:	Metallo, verniciato
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Lunghezza: 28 cm Larghezza: 19 cm Altezza: 12 cm
Peso:	3,03 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
2 x Chiave