

FUTURELIGHT DJ-Scan 260

Innovative DJ scanner with rotating gobos

Art.n.: 51839255

GTIN: 4026397220759



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Strobe effect with adjustable speed (1-10 flashes/sec.) via separate shutter
- Strobe effect applicable with each color or gobo
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- Sound-controlled via built-in microphone
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
- Blackout applicable in Stand Alone mode via optional FUTURELIGHT Easy-2 remote control
- Control board with 4-digit display
- Manual focus
- For MSD/HSD 250, MSD 250/2 or MSD/HSD 200 lamp
- DMX control via every standard DMX controller
- Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
- Controllabile via controllo della musica via microfono

Logistica

EAN / GTIN: 4026397220759

Peso : 12,70 kg

Lunghezza : 0.76 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	460 W
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 10 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti

Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Canali DMX:	6
Attivazione:	Controllo della musica via microfono
Misure:	Larghezza: 66,5 cm Profondità: 26 cm Altezza: 29 cm
Peso:	11,05 kg
DMX channels:	6
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	10 Hz
Number of colors:	7 dichroic + white
Number of gobos:	7 rotating gobos and open
Dimensions (L x W x H):	665 x 260 x 290 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali