

## EUROLITE DMX Move Controller 512

Controller con effetti di colore e movimento (28 dispositivi, ciascuno con un massimo di 18 canali)

Art.n.: 70064515

GTIN: 4026397511352



### Features :

- Pannello di controllo della luce DMX per dispositivi a effetto luminoso DMX come teste mobili, scanner e proiettori a LED con miscela di colori RGBW
- 512 canali DMX su 32 canali di controllo liberamente assegnabili e invertibili singolarmente (Softpatch)
- Per 28 dispositivi con 18 canali di controllo ciascuno
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Programmazione rapida grazie a 9 modelli di movimento integrati e 7 effetti di colore (posizione PAN/TILT, tempo di dissolvenza e velocità di esecuzione regolabili)
- Riproduzione chase manuale, musicale o temporizzata possibile
- 2 livelli di dispositivi DMX controllabili, ciascuno con un massimo di 18 canali
- 16 fader di canale DMX
- 2 jog wheel per Pan/Tilt
- Funzione blackout
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 32 scenes/chases ciascuno con 600 cues
- Controllabile via DMX; RDM
- Tinta unita Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397511352

Peso : 2,78 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.14 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	2,70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 32 scenes/chases ciascuno con 600 cues
Canali DMX:	Uscita 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; RDM
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,39 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

## Contenuto della confezione:

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno