

EUROLITE Art-Net/DMX Node 1

LED controller and Art-Net/DMX converter

Art.n.: 70064842

GTIN: 4026397543193

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via Art-Net
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x cavi adattatori, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397543193

Peso : 0,65 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	5V DC 1000 mA

Potenza totale installata:	5 W
----------------------------	-----

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Uscita di corrente:	Morsetto a vite
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net
PC connect:	Via RJ-45 (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 15,3 cm Profondità: 9 cm Altezza: 3,7 cm
Peso:	0,47 kg