

## OMNITRONIC ELA-T20OD Trasformatore 20W IP65

Trasformatore audio 100 V resistente agli agenti atmosferici

Art.n.: 80711410

GTIN: 4026397612103



### Features :

- Per il collegamento di un altoparlante da 8 ohm a una linea ELA da 100 V
- Adatto per uso esterno IP65

### Dati tecnici :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Grado di protezione:          | IP65  |
| Allacciamento elettrico:      | Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite |
| Capacità di carico:           | Nominale: 20W RMS   |
| Intervallo di frequenza:      | 30 - 15000 Hz   |
| Impedenza:                    | 8 Ohm; ELA tecnica 100 V                                      |
| Alimentazione di derivazione: | 2,5W; 5W; 10W; 15W; 20W RMS via selettore switchable          |
| Materiale:                    | Plastica  |
| Colore:                       | Nero  |
| Misure:                       | Larghezza: 6,8 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 7,7 cm   |
| Peso:                         | 0,37 kg   |

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397612103

Peso : 0,40 kg

Lunghezza : 0.16 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.07 m

## Contenuto della confezione:

---

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso